

VoltStick® Wide– berøringsfri polsøger 12 - 1000V AC

Med ekstra stor følsomhed ned til 12V, med kraftig lys, lyd og rigtig lommelygte



VoltStick® Wide er en super følsom berøringsfri polsøger med ekstra stort måleområde fra 12 til 1000V AC.

Til normale stærkstrøms installationer anbefales VoltStick Bright. (6398402356)

VoltStick® Wide er altid tændt og klar til brug og har for ekstra sikkerhed indbygget en ægte selvtest- og batteritest funktion. Samtidig har vi valgt at udstyre VoltStick® Wide med en meget kraftig rød LED samt en høj og tydelig lydindikering når der detekteres spænding. Nemmere og mere sikkert kan det ikke gøres.

Den indbyggede kraftige LED lommelygte lyser fremad og gør det dermed nemt at se hvor man måler. VoltStick® Wide er forsynet med 2 følsomheder, som der nemt kan skifter imellem. Dermed kan man detektere spænding fra 1000V og helt ned til ca. 12V AC.

Målespiden er smart udformet så den passer ind i alle typer stikkontakter i verden, og det slanke design gør VoltStick® Wide ideel at have med i brystlommen.

VoltStick® Wide leveres inkl. batterier og dansk manual, og er UL godkendt og CE-mærket ifølge IEC 1010-1 KAT IV 600V.

Tekniske Data:

Polsøgere/Magnettestere

AC V område:

Batteri:

Dimensioner:

Frekvens område:

Nettovægt:

Min Spændingsområde 1 (AC):

Spændingsområde 1: 50 - 1000V AC

Spændingsområde 2: 12 - 1000V AC

2x 1,5V LR03 (inkl.)

152xØ17mm

40Hz...70Hz

40g

50

Max Spændingsområde 1 (AC):	1000
Min Spændingsområde 2 (AC):	12
Max Spændingsområde 2 (AC):	1000
Min Frekvens (Hz):	40
Max Frekvens (Hz):	70
Batteri :	2 stk, AAA, Inkl.
Vægt (g):	40
Dimensioner HxBxD (mm):	152x17